

31 971		31 973		31 555		31 548	

AMBUS®EasySwitch для гелиоэнергетики

Держатель для цилиндрических предохранителей

С рамными клеммами, защита от прикосновения согласно DIN 50274

AMBUS®EasySwitch, держатель для цил. предохранителей, **модель для гелиоэнергетики,** для DIN-рейки

Типоразмер	Ном. ток / Ном. напряжение	Тип	Ширина мм	Присоединение	Кол-во	Вес кг/100 шт.		Арт.	
10x38	30 A / 1000 В DC	1-полюсный	18	0,75 - 25 мм² / AWG 18 - 4	12	5.2		31 971	17
10x38 *	30 A / 1000 В DC	1-полюсный, с СД	18	0,75 - 25 мм² / AWG 18 - 4	12	5.7		31 973	17
10x38	30 A / 1000 В DC	2-полюсный	36	0,75 - 25 мм² / AWG 18 - 4	6	10.3		31 974	17
10x85 **	25 A, 1500 В DC	1-полюсный	23	0,75 - 25 мм² / AWG 18 - 4	5	9.2		31 555	17

Предохранители см. на стр. 5/2

* Светодиод сигнализирует о срабатывании предохранителя, рабочий диапазон 400 - 1000 В

** Также подходит для предохранителей 14 x 85

Гребенчатая шина, 1000 В DC, длина 1 м

Тип	Ввод питания по центру	Ввод питания сбоку	Сечение мм²	Кол-во	Вес кг/100 шт.		Арт.	
1-полюсная, с изоляцией, перемычка, для арт. 31 971 и 31 973, шаг 18 мм	130 A	80 A	16	25	21.8		31 101	06
	200 A	100 A	25	10	47.5		31 548	06
1-полюсная, с изоляцией, перемычка, для арт. 31 971, 31 973 и 31 555, шаг 27 мм	130 A	80 A	16	25	19.0		31 014	06
	220 A	130 A	35	10	50.0		31 057	06

Соединительная клемма, для гребенчатой шины

Тип	Кол-во	Вес кг/100 шт.		Арт.	
Для арт. 31 014, боковое присоединение до 50 мм²	25	2.5		31 028	07
Для арт. 31 057, боковое присоединение до 95 мм²	3	9.0		01 198	07
Для арт. 31 101, боковое присоединение до 25 мм²	50	1.2		31 103	07
Для арт. 31 101, боковое присоединение до 25 мм²	50	1.2		31 157	07
Для арт. 31 548, боковое присоединение до 35 мм²	10	3.5		31 550	07

Торцевая заглушка, для гребенчатой шины

Тип	Кол-во	Вес кг/100 шт.		Арт.	
Для арт. 31 548	10	0.1		31 566	06

Проставка 4,5 мм, комплект для 50 держателей предохранителей

Для арт. 31 971 и 31 973, обеспечивает монтаж с шагом 22,5 мм	1	1.2		31 563	17