



31 130	31 276	31 940	31 941
--------	--------	--------	--------

## AMBUS® EasySwitch

Держатель для цилиндрических предохранителей

с рамной клеммой, фиксация защелкой, защита от прикосновения согласно DIN EN 50274

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, модель для полупроводниковых предохранителей

Размер	ток	Тип	Шир. мм	Присоединение мм <sup>2</sup>	Кол-во	Вес кг/100 шт.	Арт.	
10x38	32 A	1-полюсный	18	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	12	5.2	31 275	17
		2-полюсный	36	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	6	10.3	31 276	17
		3-полюсный	54	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	4	15.5	31 277	17
14x51	50 A	1-полюсный	27	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	6	9.7	31 278	17
		2-полюсный	54	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	3	20.2	31 279	17
		3-полюсный	81	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	2	30.4	31 280	17
22x58	100 A	1-полюсный	36	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	6	15.8	31 281	17
		2-полюсный	72	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	3	32.2	31 282	17
		3-полюсный	108	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	2	48.6	31 283	17

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, модель с СД 110-690 В АС/DC

10x38	32 A	1-полюсный	18	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	12	5.7	31 130	17
		2-полюсный	36	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	6	11.3	31 132	17
		3-полюсный	54	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	4	17.0	31 133	17
14x51	50 A	1-полюсный	27	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	6	9.8	31 135	17
		3-полюсный	81	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	2	30.5	31 138	17
22x58	100 A	1-полюсный	36	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	6	15.9	31 140	17
		3-полюсный	108	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	2	48.7	31 143	17

Светодиод сигнализирует о срабатывании предохранителя

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, модель с СД 12-72 В АС/DC

10x38	32 A	1-полюсный	18	0,75 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 18 - 4	12	5.7	31 930	17
-------	------	------------	----	--	----	-----	--------	----

Светодиод сигнализирует о срабатывании предохранителя

**AMBUS® EasySwitch**, держатель для цилиндрических предохранителей, также для полупроводниковых предохранителей, с сигнальным выключателем. Сигнальный выключатель показывает отсутствие предохранителя, открытое состояние держателя или срабатывание предохранителя (версия с бойком).

14x51	50 A	1-полюсный	27	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	6	11.6	31 940	17
		2-полюсный	54	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	3	23.5	31 972	17
		3-полюсный	81	1,5 - 35 мм <sup>2</sup> / AWG 14 - 2	2	34.6	31 941	17
22x58	100 A	1-полюсный	36	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	6	18.1	31 942	17
		2-полюсный	72	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	3	36.6	31 957	17
		3-полюсный	108	4 - 25 мм <sup>2</sup> / AWG 10 - 4	2	54.1	31 943	17